

ZQ511/ZQ521 Mobil Yazıcılar

En zorlu ortamlarda olağanüstü dayanıklılık ve güvenilirlik

Zebra'nın ZQ500™ Serisi artık daha dayanıklı. Premium ZQ511™ ve ZQ521™ yazıcılar - RFID modeller mevcut: çeşitli sektörlerdeki uygulamalara uygun sınıfının en iyisi dayanıklı mobil yazdırma sunar. En üstün dayanıklılık. Tüm zorlu iç ve dış mekan ortamları için tasarlanan bu yazıcılar, mobil iş yerlerinde yaygın olan düşmelere, yuvarlanmalara, kazalara ve zorlu çevre şartlarına karşı dayanıklıdır. İlave özellikler, gelişmiş dayanıklılık ve ordu sınıfı tasarıma sahip bu yazıcı sizin kadar sıkı çalışır.



Her Şeyi Yazdırın: Fişler, RFID etiketler ve Kaplamasız med- yalar

3 inç/72 mm ve 4 inç/104 mm yazıcı genişliğinde istek üzerine fiş yazdırma için optimize edilen ZQ511 ve ZQ521 yazıcıları ile UHF RFID etiketler dahil tüm izlenebilirlik ihtiyaçlarınız için gereken çok farklı etiketleri yazdırın. Zebra'nın benzersiz geniş kapsamlı RFID portföyü hataları azaltmanızı ve hareket halindeyken RFID etiketlerini yazdırmanızı ve kodlamanızı sağlayan mobil yazıcılara sahip tek portföydür.

Dayanıklı. Güvenilir. Dayanıklı Tasarlandı.

Piyasadaki En Sağlam Yazıcılar

Zorlu kullanımlara dayanıklı bir mobil yazıcıya ihtiyacınız var. Düşme ve sarsılmalar açısından MIL-STD 810G standartlarına uygun ve IEC68-2-32 yuvarlanma dayanıklılık özelliği için 3,3 fit/1 m mesafeden 1300 kez test edilen ZQ511 ve ZQ521 yazıcıları ortalama mobil yazıcılardan çok daha dayanıklıdır.

Koruyucu kılıf gerektirmeyen IP54 derecesi ile kutudan çıktığı anda katı ve sıvı sızıntısına karşı korumaya sahip.

Ultra dayanıklı mobil yazıcı olmaları sizin için yeterli değilse, size standart düşme testini 201 cm'den (6,6 fit) 405 cm'e (10 fit) yükselten ve IP derecesini IP65'e çıkaran opsiyonel sert kılıf sunuyoruz.

Uzun Ömürlü

Yeni üst kalıplama kullanım ömrünü uzatır ve ZQ500 Serisi yazıcının kullanım ömrü boyunca iyi görünmesini sağlar.



En zorlu görevler için sağlam, güvenilir mobil baskı.
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/zq500 adresine ya da
www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın

Hareket Halindeyken Güç, İşlevsellik ve Birinci Sınıf Performans

Kaplamasız Medyanın Tüm Avantajlarından Yararlanın.

Kaplamasız baskı ile atıkları azaltın ve şirketinizin doğa dostu girişimini geliştirin. Kaplamasız medya ile personeliniz atıkların imhasına daha az zaman harcar, üstlendiğiniz görevlere daha fazla zaman ayırır ve personel üretkenliğini artırır. Ruloda daha fazla etiket olduğundan, taşınması gereken medya rulosu sayısı ve medya rulo değişimleri daha azdır.

Yazdırma Kalitenizi ve Gücünü Optimize Edin

Tutarlı olağanüstü baskı kalitesi ve performans çok önemli. Yeni yazıcı kafası, baskı mekanizması, işlemci ve ilave bellek bunu sağlıyor. ZQ500 Serisinin iki Bluetooth bağlantı kanalıyla çalışanlarınızın görevi aksatmasının ve programın gerisinde kalmasını önleyin. Bir kanaldan yazıcıya baskı işleri gönderin, diğer kanaldan cihaz yönetimi gibi ilave fonksiyonları gerçekleştirin.

“Taslak mod” özelliği ile sadece yazı içeren baskılarda baskı hızını artırın (dakika 5 inç ve üzeri). En yüksek kalite baskılarda gereken miktarda gücü sunan Zebra'nın patentli Power Smart Baskı Teknolojisi™ ile tek şarjla daha fazla iş yapın. Artırılmış sıcaklık toleransı ile soğuk ve sıcak havalarda bile tutarlı ve son derece net baskı kalitesine sahip olun.

Daha Fazlasını Yapmaları İçin Ekibinize Güç Sağlayın

ZQ511 ve ZQ521 yazıcıların yüksek kapasiteli 3250 mAh PowerPrecision+ pili en uzun vardiyalarda bile ekibinize güç sunar. Kullanılmadığı zamanlarda uyku moduna geçerek pil ömrünü koruyan bu yazıcı, baskı işi gönderilince otomatik olarak uyanır.

Her Yerde Bağlantılı Kalın

802.11ac Wi-Fi ve en son güvenlik protokolleri ve Bluetooth Classic ve Düşük Enerji sayesinde, personeliniz çok hızlı ve güvenli bağlantılara sahip olur. İkili radyo ile 802.11ac ve Bluetooth'u eş zamanlı çalıştırarak ilave bağlantı sunun.

Kullanımı ve Yönetimi Kolay

Kılavuz Gerekmez

ZQ500 Serisi yazıcılar herkesin kullanabileceği şekilde tasarlandı. Basit kullanıcı arayüzü, hatalı yazıcı ayar değişikliklerini önler. Büyük düğmeler ise eldivenli eller ve parmakların hatasız çalışmasını destekler. Kolay medya yükleme özelliği sarf malzeme değiştirmeye harcanan zamanı ortadan kaldırır.

Yönetimi Kolay

Zebra'nın güçlü Print DNA üretkenlik, yönetim, geliştirme ve izlenebilirlik araç seti ile yazdırma özelliklerinizi yeni bir seviyeye çıkarın. Çözümlerimiz yazıcıları içeriden dönüştürür; Print DNA yazıcılarınızı dünyanın neresinde olursanız olun kolayca yapılandırmanızı, yönetmenizi ve bakımını yapmanızı sağlar. Yazıcıları gerçek zamanlı analiz edin, işlemleri otomatik halledin, güvenlik ayarlarını yönetin ve daha fazlasını yapın.

Zebra'nın Bluetooth Yönetimi ile tesisinizin içindeki ve dışındaki ZQ500 Serisi Bluetooth yazıcılarınızı izleme ve yönetme gücüne sahip olun. Ağ geçidi olarak SOTI® MobiControl® veya Zebra'nın Printer Profile Manager Enterprise'ı ve Android mobil bilgisayarı kullanın ve yazıcı ayarlarını yönetin, durumlarını gerçek zamanlı izleyin, yazıcılardan içerik indirin ve geri gönderin ve işletim sistemini güncelleyin.

Sarf Malzemeleri, Servis ve Destek

Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Baskı sarf malzemeleri tedarik zincirindeki varlıkların dijital sesi olur. Kuruluşunuzdaki kritik operasyon verilerini dağıtarak işlerin sorunsuz yürütülmesini sağlamaları konusunda bu sarf malzemelerine güvenin. Yazıcı sarf malzemelerinizde sorun çıkarsa işlemler aksar, üretkenlik ve verimlilik zarar görür ve maliyetler artar. Bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans ve sizin için de iç huzuru sağlamak üzere kendi etiket ve fiş kağıtlarımızı tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Hizmetleri Kullanarak Çalışma Süresini, İş Operasyonlarını ve Yazıcı İzlenebilirliğini En Üst Düzeye Çıkarın

Müşterilerinize daha iyi hizmet sunmak ve operasyonel verimliliği artırmak için Zebra yazıcılara yatırım yapın. Şimdi Zebra OneCare ile öngörülebilir performansa sahip olabilir ve bütçeye girmeyen onarım masraflarını ortadan kaldırabilirsiniz. Doğrudan Zebra'dan benzersiz teknik destek almanın yanı sıra, kaza sonucu meydana gelen hasar ve tanımlı onarım teslim sürelerini de içeren kapsamlı onarım hizmetlerine sahip olun. Zebra'nın İzlenebilirlik Hizmetleri, yazıcı kullanılabilirliğini artırmak ve iş akışlarınızda kullanımı optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz gerçek zamanlı bilgileri sunar.

Kafanız Daha Rahat

ZQ511 ve ZQ521 yazıcılarının iki yıllık standart garantisi ile korumanızı artırın ve alışverişinizi daha iyi bir yatırıma dönüştürün.

Aksesuarlarla İŖi KolaylaŖtırın

Ekibinizi iŖleri kolaylaŖtıran aksesuarlarla donatarak daha fazlasını yapmalarını saęlayın. G ve Ŗarj etme, araca monte ve koruma seenekleri, kızıklar ve ZQ500 Serisindeki dięer tm aksesuarlar iin Zebra.com adresindeki Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzunu inceleyin.

Aksesuarlar

Adaptrler



AC Adaptr: Yazıcının PowerPrecision+ pilini yazıcı iindeyken Ŗarj etmek iin, AC adaptrn ZQ500 Serisi yazıcınıza ve prize takın. Yazıcı Ŗarj olurken fiŖ ve etiket basabilir ve baŖka fonksiyonlar grebilir.

Yazıcının dahili pilini Ŗarj etmek iin ZQ500 Serisi yazıcısı (veya Ŗarj yuvasını) AC gce baęlayın.

İkili Ara Ŗarj Adaptr: Ara akmak g adaptr ile bir ZQ500 yazıcısı ve bir TC70 veya TC75 mobil bilgisayar aynı anda Ŗarj eder.

Ara Ŗarj Yuvası



Masastnde/bankostnde ya da arata/forkliftte tek bir ZQ500 Serisi yazıcı takılıp Ŗarj edilebilir. Aık ulu, ara akmak adaptr veya AC adaptr ile birlikte sipariŖ edilmelidir. Sıvı ve katı sızıntısına karŖı ekstra koruma iin IP43 derecesine uygundur.

Ekstra gl pil ve sert kılıf ile birlikte veya bunlar olmaksızın ZQ500 Serisi yazıcılarla uyumludur.

RAM montaj kolu ile monte edilebilir. USB aracılıęıyla baęlantı iin zel src gerekir.

4 Yuvalı Ŗarj İstasyonu



Aynı anda drt adete kadar ZQ500 Serisi yazıcı takılıp Ŗarj edilebilir. Sert kılıf iinde bulunan ve ekstra gl pil takılmış ya da takılmamış yazıcıları destekler G kaynaęı 4 Yuvalı Ŗarj İstasyonu ile gnderilir.

12-24V DC G Kaynaęı



12-24V DC g kaynaęı, aık ulu ya da ara akmak g adaptr ile ZQ500 Serisi yazıcısı Ŗarj eder. Jackı yazıcıya veya ara/tek yuvalı yazıcı Ŗarj kızıęına baęlar.

Pil lmleri



3 Yuvalı PİL Şarj Aleti: Aynı anda üç adete kadar ZQ500 Serisi PowerPrecision+ Li-lyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı ve kabloyla birlikte gönderilir.

1 Bölmeli PİL Şarj Cihazı: Tek bir ZQ500 Serisi PowerPrecision+ Li-lyon yazıcı pili takılıp şarj edilir. Entegre güç kaynağı. Elektrik kablosuyla birlikte gönderilir.

Sert kılıf



Düşme dayanıklılığını 3 m/10 fit seviyesine yükseltin, portları yalıtın ve zorlu kullanım şartları için IP65 derecesini artırın. Tekli ya da ekstra güçlü pil paketleri, 4 yuvalı yazıcı güç istasyonu ve tek yuvalı şarj kazağıyla kullanılabilir.

Özellikler

Standart Özellikler

- Android, Apple iOS, Windows Mobil bağlantısı
- Bluetooth teknik özellikleri 4.1 EDR + LE
- WLAN 802.11ac
- Hızlı dolaşım 802.11r desteği
- 528 MHz ARM işlemci
- 3250 mAh; PowerPrecision+ (geri kazanılabilir, yeniden şarj edilebilir Li-lyon)
- USB mobil portları (opsiyonel gerilim azaltma kablosu ile)
- Power Smart Print Technology – gelecek baskı işlerini önceden tahmin ederek pil tüketimini ve baskı hızını optimize eder
- Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı
- Katı ve sıvı sızıntısına karşı IP54 dereceli muhafaza
- Düşme ve çarpmalar için MIL-STD 810G onaylı
- 6,6 fit/2 m'den betona birçok kez düşmeye dayanıklılık
- IEC68-2-32 yuvarlanma dayanıklılık özelliği için 3,3'/1 m mesafeden 1300 kez yuvarlanma testi
- Pil ve kablosuz durumu için büyük simgelere sahip, basit ve kolay okunan LCD
- Çift taraflı yırtma barı, her yönde temiz yırtma sağlar (kaplamasız SKU'larda mevcut değildir)
- Dikey ve yatay baskı desteklenir
- Yazıcı her yönde kullanılabilir
- Çeşitli rulo genişlikleri için merkez yükleme ayarlanabilir
- Kolay medya yükleme için "katlanır" tasarımı
- Etiket sayacı
- XML desteği
- Yerleşik sabit ve ölçeklenebilir yazı tipleri
- Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konum sensörleri
- Soğuk Hava Tolerans modu - düşük sıcaklıklarda daha iyi yazıcı performansı için baskı hızlarını optimize edip dengeler
- PPME, Mirror, SNMP, WebServer, AirWatch® ve Soto Connectors ve Wavelink Avalanche®
- Wi-Fi üzerinden NTP (Ağ Saat Protokolü) desteği
- Uyku modu desteği. Bluetooth, WiFi ve Dokununca Uyanma
- WLAN SKU'ları zaman damgası onayı için gerçek zamanlı saat (RTC) desteği
- Web tabanlı yardım sayfalarına QR kodu bağlantıları; LCD üzerinde gösterilmez
- Zebra® Print Touch, Bluetooth eşleşmesini kolaylaştırır, Yakın Alan İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web tabanlı sayfaları açar
- ZQ511 ve ZQ521'de ayrı ürün olarak RFID modelleri mevcuttur

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	ZQ511: 15 cm U x 4,7 inç G x 2,4 inç Y 150 mm U x 120 mm G x 62 mm Y ZQ521: 16 cm U x 6,1 inç G x 2,6 inç Y 158 mm U x 155 mm D x 67 mm Y
Ağırlık (Pil ile)	ZQ511: 1,39 lbs/0,63 kg ZQ521: 1,73 lbs/0,79 kg

Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi	Link-OS®
Çözünürlük	203 dpi çözünürlük (8 nokta/mm)
Bellek	256MB RAM, 512MB Flaş (standart) 8MB RAM, 64MB Flaş (kullanıcı tarafından kullanılabilir)
Maksimum Baskı Genişliği	ZQ511: 2,83 inç/72 mm ZQ521: 4,09 inç/104 mm
Maksimum Baskı Hızı	5 inç/127 mm/saniye (Taslak modu kullanıldığında)
Medya Sensörleri	Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konum sensörleri
Yazdırma Uzunluğu	Maksimum: 39 inç
Güç	3250 mAh (nominal) çıkarılabilir, şarj edilebilir Power-Precision+ Li-lyon pil (opsiyonel ekstra güçlü pil ile)

Medya Özellikleri

Minimum/Maksimum Medya Genişliği	ZQ511: 1,38 inç/35 mm ila 3,15 inç/80 mm+1 mm ZQ521: 2,0 inç/50,8 mm - 4,45 inç/113 mm+1 2mm arası
Maksimum Medya Rulo Boyutu	ZQ511: 2 inç/51 mm ZQ521: 2,24 inç/57 mm
Maksimum Medya Kalınlığı	0,0063 inç/0,1600 mm (etiketler için) ve 0,0055 inç/0,1397 mm (fişler/etiketler için)
Minimum Medya Kalınlığı	0,0023 inç/0,05842 mm (tüm medyalar için) (ZQ511 Kaplamasız SKU boyutları: 0,0021 inç/0,05334 mm)

Medya Tipleri	Fiş, Aralıklı/Siyah işaretli Etiket, Kaplamasız, RFID
----------------------	---

Çalışma Özellikleri

Ortam	Çalışma Sıcaklığı: -4°F ile 131°F/-20°C ile 55°C arası Çalışma Nem Oranı: %10 ile %95 arası, yoğunlaşmaz Şarj Sıcaklığı: 32°F ile 104°F/0°C ile 40°C arası Kızak Sıcaklığı: 32°F ile 122°F/0°C ile 50°C arası Depolama Sıcaklığı: -22°F ile 150°F/-30°C ile 66°C arası Depolama Nem Oranı: %15 ile %90 arası, yoğunlaşmaz
Resmi Onaylar	Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B, EN55022 Sınıf B, EN55024, ICES- 003, EN55032 ve EN301489
Güvenlik	FIPS desteği, yazıcı işletim sistemi olarak ücretsiz bir şekilde indirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Zebra Satış Temsilcinizle temasa geçin

Cihaz Yazılımı

CPCL ve ZPL® programlama dilleri
ZBI 2.x™ : yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlantısını ve daha fazlasını yapmasını sağlayan, güçlü bir programlama dili
ESC-POS (satış sonrası indirilebilir)

Seçenekler

- RFID kodlama
- Kaplamasız baskı (sadece silikon merdane ile)

Barkod Sembolojileri

CPCL Barkod Sembolojileri

- Barkod Oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
- Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenti
- 2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) ailesi, Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

ZPL Barkod Sembolojileri

- Barkod Oranları: 2:1, 3:1, 5:2, 7:3
- Lineer Barkodlar: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC-A ve UPC-E ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Planet Code, Plessey, POSTNET, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, LOGMARS, MSI, Codabar ve GS1 DataBar (RSS)
- 2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF-417, Code 49, TLC39, Maxicode, Coda-block, Data Matrix, QR code, Aztec

Yazı tipleri ve Karakter Setleri

Standart Yazı Tipleri	25 bitesizlemlili, 1 yumuşak, ölçeklenebilir (CG Triumvirate Kalın Dar, Agfa Monotype Corporation'da UFST® içerir)
Tüm Modeller ve Parça Numaralarını Kapsar	Ölçeklenebilir Yazı Tipleri: Swiss721 (Latin, Kiril, İbranice ve Arapça karakterleri destekler)

Pazarlar ve Uygulamalar

Taşımacılık ve Lojistik

- Saha hizmetleri
- Çapraz yükleme
- Doğrudan mağazaya teslim
- Alım ve teslim belgesi ve saha satış otomasyonu ispatı
- Torba yönetimi
- Posta ve kargo
- Yolcu biletleri

İmalat/Depo

- Saha hizmetleri
- Doğrudan mağazaya teslim
- Palet etiketleme
- Paketleme/kullanıma hazırlama/çapraz sevkiyat etiketleme

Kamu

- Enerji ve sayac kullanımı okuma
- Park ihlalleri
- E-alıntı:

Pirakende ve Konaklama-Ağırlama

- Tıkla ve al fiş ve etiket baskısı
- Raf etiketleri
- Arabaya servis fiş yazdırma
- Arenalar/konser salonları/tema parklarına ait fişleri yazdırma

Desteklenen Diğer Asya Yazı Tipleri	Grup A: Parça Numaraları Endonezya, Tayvan, Kore, Malezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Hindistan ve Ölçeklenebilir Geleneksel Çince Karakterleri destekler: NotoMono, Bitmap: 24x24 MKai, 16x16 New Sans MT, Ölçeklenebilir Korece Karakterler: NotoMono Grup B: Parça Numaraları Singapur, Tayland, Filipinler, Hong Kong, Vietnam ve Ölçeklenebilir Geleneksel Çince Karakterleri destekler: NotoMono ve Bitmap 16x16 NewSans MT. Ölçeklenebilir Tayca Karakterler: Angsana, Ölçeklenebilir Vietnamca Karakterler: Source-CodePro ve Bitmap 16x16 Utah Grup C: Çin destekleyen Parça Numaraları: Ölçeklenebilir Basitleştirilmiş Çince Karakterler: Hans ve Bitmap 24x24 Msung, 16x16 SimSun Grup J: Japonya destekleyen Parça Numaraları: Scalable NotoMono ve Square Gothic J MT, Bitmap 16x16, 24X24 Square Gothic J MT
--	--

İletişim ve Ara Yüz Özellikleri

ZebraNet®802.11ac kablosuz iletişim desteği:

- AES şifrelemeli WPA ve WPA2
- 802.1x (WEP, WPA ya da WPA2 ile)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d, 802.11i, 802.11r
- Eşzamanlı Bluetooth 4.2 çift kablosuz
- Wi-Fi Onay
- Pairwise Master Key (PMK) önbellekleme kullanarak hızlı dolaşım, Opportunistic Anahtar Önbellekleme (OKC), EAP Hızlı Oturum yeniden başlatma veya 802.11r

Bluetooth 4.1 (Classic ve BLE) kablosuz bağlantı

- Güvenlik modelleri 1-4
- "iPod/iPhone/iPad için üretilmiştir" onaylı
- Anahtar Bağlama

Kablolu İletişim Özellikleri

- USB 2.0 son hız OTG arabirimi (12 Mbps)
- Mini-AB konektörü (opsiyonel gerilim azaltıcı)

Ürün Garantisi

ZQ511 ve ZQ521 yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. (Not: Piller ve Yazıcı Kafaları sarf malzemesi sayılmaktadır. Zebra Pilleri, sevkiyat tarihinden itibaren bir yıl süreyle, yazıcı kafaları sevkiyat tarihinden itibaren 6 ay süreyle garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen şu adresteki Ürün Garanti İstisnalar listesi sayfasını ziyaret edin:

www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Temel özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı İzlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için:

www.zebra.com/zebraonecare (Not: Hizmet mevcudiyeti bölgeden bölgeye değişebilir.)

Print DNA Yazılımı

Dayanıklı yazıcılara sahip olmak önemli; fakat onları çalışır durumda tutacak şey içindeki yazılımdır. Zebra Print DNA'yı yazıcılarınıza dahil etmemizin nedeni de budur. Bu ürün, size, iş ihtiyaçlarınızın gelişmekte olsa bile yazıcı performansını ürünün ömrü boyunca optimize etme olanağı sunan yazılım kapasitelerinden oluşan bir settir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin

www.zebra.com/printdna

Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanın.

Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com